

Guida Breve Comandi da tastiera delle stampanti fiscali FP Custom Aggiomato Novembre 2007

Rel. 1.50 Rel. 1.44

Kube	<u>Thea</u>	Comando	Descrizione del comando e suoi parametri
FP	FP	4440% - Ostanzi	
<u></u>	•	1110X + Set van	Abilita 4 Disabilita 0 la funzionalità della tagliarina
		1234X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del LOG della stampante all'esecuzione del Soft-Init
	•	1275X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la trasmissione al PC-HOST del piede di scontrino (Footer)
		1315X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l'apertura automatica del cassetto
26.50	1.5100.54		Abilita 1 Disabilita 0 restione cascetto 24 Volt
• 19		1316X + Set vari	NB: Per X=0 la stampante pilota il cassetto a 12 Volt.
•		1318X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 Segnalazione acustica "Beep" su vendita. NB: Opzione valida solo a protocollo Custom o DLL e stampa bufferizzata attivati.
•		1319X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 pilotaggio diretto del display. NB: Opzione Valida solo per protocollo Custom o DLL.
•	CONTRACTOR AND IN	1320X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l'annullo automatico delle operazioni sospese al power-off.
•		1419XX + Set vari	Imposta l'intensità di stampa (XX compreso tra 00 bassa densità e 12 alta densità)
	97. .	1413X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del dettaglio moltiplicazione quantità.
1991 • 378 <u>•</u>	29 (• 169)	1423X + Set van	Abilità 1 Disabilità 0 la stampa del contatore pezzi sullo scontrino.
	•	1425X + Set vari	X = 0 per carta da 70 mm X = 1 per carta da 60 mm
1. .		1430X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa della quantità "1" davanti all'articolo
•		1457X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la comunicazione con PC-HOST su COM4.
		23001 + Set vari	Invio completo di futto il contenuto del DEGE verso PC
1000		23800 + Pag Down	Stampa le vendite dei reparti con azzeramento (7 Report)
100	1200 DA	23800 + tasto "+"	Stampa della Chiusura Fiscale in sola lettura (X Report)
		23900 + tasto Set vari	Esecuzione della procedura inizializzazione nuovo DGFE.
•		222XY + Set vari	Programmazione intestazione: Scella delle singole mezze righe da programmare. X = Seleziona la parte di riga da programmare (1=SX e 2=DX) Y = Seleziona il numero della riga (da 1 a 6)
	•	22299 + Set vari	Esegue la stampa di controllo dell'intestazione programmata.
	200 - M	22200 + Set vari	Esegue la memorizzazione dell'intestazione programmata.
1000 (A) 1000 (A)	•	331XX + Set vari	Programmazione della descrizione dei reparti. dove XX = N° Reparto (da 01 a 20)
	•	332YYXXXXX + Set vari	Programmazione dei prezzi prefissati dei reparti. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XXXXX = Prezzo con decimale implicito
•		333YYXX + Set vari	Programmazione del valore dell'IVA sul Reparto. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XX = Valore aliquota IVA (da 00 a 99)
•	• • •	444XYZ + Set vari	Stampa di prova logo inviato con LogoFISC X = N° slide di inizio stampa (da 1 a 4) Y = N° slide di fine stampa (da 1 a 4) Z = N° del logo (da 1 a 2)
•	•	445XYZ + Set vari	Attivazione della stampa del Logo in testa allo scontrino dove: X = N° del logo (da 1 a 2) Y = N° Slide (da 1 a 4) Z = 0 (stampa grafica + testo) Z = 1 (stampa solo grafica) NB: diritando. 000 si ottiene il default, della stampante "solo testo"
•	•	446XXX + Set vari	Setta attezza logo stampato in testa allo scontrino. XXX= Altezza logo in pixel (default 215)
- N.•		2004 + Set vari	Stampa della release Hardware e Firmware del prodotto.
		3900 + Set vari	Visualizza la percentuale di DGFE occupato.
1944 B		555X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la modalità di stampa bufferizzata. NB: Onziona valida solo per protocollo Custom o Di L
		6660 + Set vari	Attivazione protocollo Custom.
	•	6661 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud con echo dei caratteri.
	1. .	6662 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud con echo dei caratteri.
	in the second	6663 + Set varí	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud senza echo dei caratteri.
19. 6 0 19.	S.•*	6664 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud senza echo dei caratteri.
		6666 + Set var	Attivazione protocollo Custom DLL
•	No. Constant	9955 + Set vari 🖉	Attivazione della procedura di migrazione dalla modalità FP alla modalità ECR.
•	•	9977 + Set vari	Auvazione della memoria fiscale. NB: Procedura di fiscalizzazione, operazione irreversibile.
12.00	90.8 6 7.289	9988 + Set vari	Avvio procedura automatica di verificazione periodica.

Tutti i diritti riservati di CUSTOM ENGINEERING S.p.A. (Custom Engineering si riserva di modificare il contenuto del documento a propria discrezione e al variare delle release emesse)

CUST@M

Guida Breve Comandi da tastiera delle stampanti fiscali FP Custom

Aggiornato Novembre 2007 KubeF TheaF

Rel.	1.50
Rel.	1.44

Kube FP	<u>Thea</u> FP	<u>Comando</u>	Descrizione del comando e suoi parametri
		1110X + Set vari	Intestazione predefinita 0 Intestazione predefinita 1 (Dipende dai modelli)
	992 8 -694	1270X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la funzionalità della taglierina.
No Sector	18 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	1234X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del LOG della stampante all'esecuzione del Soft-init.
		1275X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la trasmissione al PC-HOST del piede di scontrino (Footer) NB: (Formato del piede = Data, ora, Numero Scontrino fiscale)
•		1315X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l'apertura automatica del cassetto.
•	•	1316X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 gestione cassetto 24 Volt. NB: Per X=0 la stampante pilota il cassetto a 12 Volt.
•		1318X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 Segnalazione acustica "Beep" su vendita. NB: Opzione valida solo a protocollo Custom o DLL e stampa bufferizzata attivati.
•		1319X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 pilotaggio diretto dei display. NB: Opzione Valida solo per protocollo Custom o DLL.
• 7.84.5 × 50	al de la colonada	1320X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l'annullo automático delle operazioni sospese al power-om.
		1419XX + Set van	Imposta l'intensità di stampa (XX compreso tra 00 dassa densità e 12 atta densita)
•	1490 0 0000000000000000000000000000000000	1413X + Set van	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del centatore pozzi sullo coortino.
-	•	1423X + Set vari	Adilità 1 Disabilità e la stampa del contatore pezzi sullo scontino.
	•	1425X + Set vari	X = 0 per carta da 70 mm X = 1 per carta da 60 mm
•	•	1430X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa della quantità "1" davanti all'articolo
		1457X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la comunicazione con PC-HOST su COM4. NB: Da utilizzare per i programmi di servizio come CePOS e LogoFISC.
e se 🖗 e e e e e e e e e e e e e e e e e e	263	23001 + Set vari	Invio completo di tutto il contenuto del DFGE verso PC
		23800 + Pag Down	Stampa le vendite dei reparti con azzeramento (Z Report)
•	ו4	23800 + tasto "+"	Stampa della Chiusura Fiscale in sola lettura (X Report)
•	.	23900 + tasto Set vari	Esecuzione della procedura inizializzazione nuovo DGFE.
	1000 (1000) 1000 (1000) 1000 (1000)	222XY + Set vari	Programmazione intestazione: Scelta delle singole mezze righe da programmare. X = Seleziona la parte di riga da programmare (1=SX e 2=DX) Y = Seleziona il numero della riga (da 1 a 6)
1997 - 32694		22299 + Set vari	Esegue la stampa di controllo dell'intestazione programmata.
•	•	22200 + Set vari	Esegue la memorizzazione dell'intestazione programmata.
	•	331XX + Set vari	Programmazione della descrizione dei reparti. dove XX = N° Reparto (da 01 a 20)
	•	332YYXXXXX + Set vari	Programmazione dei prezzi prefissati dei reparti. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XXXXX = Prezzo con decimale implicito
	•	333YYXX + Set vari	Programmazione del valore dell'IVA sul Reparto. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XX = Valore aliquota IVA (da 00 a 99)
	•	444XYZ + Set vari	Stampa di prova logo inviato con LogoFISC X = N° slide di inizio stampa (da 1 a 4) Y = N° slide di fine stampa (da 1 a 4) Z = N° del logo (da 1 a 2)
	6 72 (A) (445XYZ + Set vari	Attivazione della stampa del Logo in testa allo scontrino dove: X = N° del logo (da 1 a 2) Y = N° Slide (da 1 a 4) Z = 0 (stampa grafica + testo) Z = 1 (stampa solo grafica) NB: diritando 000 si ottiene il default della stampante "solo testo".
	er sketa Statester	446XXX + Set vari	Setta altezza logo stampato in testa allo scontrino. XXX= Altezza logo in pixel (default 215)
•		2004 + Set vari	Stampa della release Hardware e Firmware del prodotto.
•	8 - • 14	3900 + Set vari	Visualizza la percentuale di DGFE occupato.
	•	555X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la modalità di stampa bufferizzata. NB: Opzione valida solo per protocollo Custom o DLL.
•	٠	5650 + Set vari	Attivazione protocolio Custom.
•	n fa da States	6661 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xott a 9.600 baud con echo del caratteri.
•	•	0002 + Set Vari	Antivazione protocollo Aon-Aon a 15.200 baud con echo dei caratteri.
		6663 + Set Vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud senza echo dei caratteri.
•		116V 196 + 6000	Auvazione protocollo Aon-Aon a 19.200 Daud senza ecno dei caratteri.
	ारः ● ष्ट्राः ।	9955 + Setueri	Attivazione protocollo oustom DEL
•	- 	5300 + Set Van	Attivizione della memoria ficcale
		9977 + Set vari	NB: Procedura di fiscalizzazione, operazione irreversibile.
1		AAAA A AAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Avvio provedura automatica ur vermicazione penodica.