

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
13/03/2015	CONFIG. REG. CASSA	FASY

**FASY x RETAIL**

**DA FARE SUL PC**

Tutti i FASY / ASEM possono essere interfacciati con il protocollo OPOS o XON-XOFF.

X OPOS:

1. Installa FasyFPUServiceObject-1.0.864-setup
2. Copia le cartelle "soFasyFpu.dll" e "OPOSFiscalPrinter.ocx" su "C:\Progetti\_Retail"
4. AGGIUNGI DISPOSITIVO FASY SU TGSRETAIL (attenzione porta con utilizzata!!) e associa le categorie.

Per XON-XOFF:

1. AGGIUNGI DISPOSITIVO XON-XOFF SU TGSRETAIL emulazione Fasy (attenzione porta con utilizzata!!) e associa le categorie.

**DA FARE SU REGISTRATORE FISCALE:**

X Impostare Protocollo OPOS:

-----  
Con il tasto CHIAVE andare su Assetto P  
911 =>SUBTOTALE  
1° primo banco di flag 10001000 =>SUBTOTALE  
2° primo banco di flag 00000001 =>SUBTOTALE  
3° primo banco di flag 00000000 => SUBTOTALE  
222 =>CHIAVE (sul display appare FPU)  
-----

X Impostare Protocollo XON-XOFF:

-----  
Con il tasto CHIAVE andare su Assetto P  
911 =>SUBTOTALE  
1° primo banco di flag 10001000 =>SUBTOTALE  
2° primo banco di flag 00000000 =>SUBTOTALE (00000001 per XON-XOFF)  
3° primo banco di flag 11000000 => SUBTOTALE (11000100 per XON-XOFF compatibilità CUSTOM)  
111 =>CHIAVE (sul display appare ON-OFF)  
-----

X Stampare Versione Firmware:

Con il tasto CHIAVE andare su Assetto X e premere il tasto X.

X Stampare Riepilogo Programmazione Comunicazione:

Con il tasto CHIAVE andare su Assetto P  
900 => SUBTOTALE

**Note per l'installazione**

Puoi controllare la velocità della porta COM della stampante con il comando **912 SUBTOTALE**

Assistenza FASY: 0422.363460/363335